

SV seadme seiskamine ja töölepanek



Objekt : SV1 , Corrigo E

1. Liigu ülevaate menüüst allapoole suunava klahviga üks samm kuni „Running Mode“
2. Liigu paremale suunava klahviga üks samm kuni „Running Mode“
3. Liigu paremale suunava klahviga üks samm kuni „Auto“
„Off „
4. Vajuta keskmist klahvi OK aktiveerides kursori.
5. Vali üles või alla suunava klahviga „Auto“ (töölepanek) või „Off „ (seiskamine)
6. Kinnita valik vajutusega OK
7. Ülevaate menüüsse lisandub tekst Start up
8. Mõningase aja möödudes pöördub kontrolleri ülevaate menüüsse automaatselt.

NB!
SV seadme käivitumist võib takistada kinnitamata aktiivne veateade A
kategooria Alarm – vilgub punane tulukey!!!

Veateadete kinnitamine kontrolleriil !

1. Veateate olemasolu kajastab vilkuv punane tulukey.
2. Vajuta vasakpoolseimat ülemist klahvi (punane).
3. Loe läbi veateate tekst, mis ilmub display ´le
4. Vajuta keskmist klahvi OK.
5. Kursor paikneb teksti ees „Aknowlage“.
6. Kinnita vea teatavaks võtmine vajutusega OK.
7. Punane tulukey põleb kestvalt: veateade kinnitatud kuid häireolukord kestab edasi.
8. Punane tulukey kustunud: veateade kinnitatud, häireolukorda ei ole.